



Display
Bevat meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner of over het in gang zijnde gesprek.

Programmeerbare toetsen en LED's
Deze toetsen zijn verdeeld in lijntoetsen met bijbehorende indicatie LED's van de gesprekken en functietoetsen.

LED's met betrekking tot de gesprekken:

- █ Gesprek gaande.
- ☎ Ontvangst van een oproep (knipperend).
- ☎ Terugbellen (knipperend).
- ☎ Gesprek in wachtstand (knipperend).

LED's met betrekking tot de functies:

- █ Functie geactiveerd.

Bepaalde functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd:

- Volgstand van de oproepen naar een ander nummer.
- Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer (H).
- Overgaan van de ene naar de andere bladzijde van het display.
- Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.

Het signaallampje is ter aanduiding dat er berichten of verzoeken om terug te bellen zijn.

Audiotoetsen

Luidspreker (LS):
om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen

om het geluidsniveau te verlagen



om het geluidsniveau te verhogen

Toets ophangen

Voor het beëindigen van een gesprek of een programmering.

Garantie en voorwaarden

Wij, Alcatel Business Systems, verklaren dat het product Alcatel Easy Reflexes wordt geacht te voldoen aan de essentiële eisen van het Voorschrift 1999/5/EG van het Europese Parlement en de Raad.

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk



Telefoneren

Het nummer van uw toestel opvragen

- Deze toets twee maal indrukken.

Opbellen



hoorn opnemen

geprogrammeerde lijntoets

meteen nummer kiezen

Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.

Beantwoorden van een oproep



hoorn opnemen

Herhalen



selecteer de functie "Nummer herhalen"

een nummer uit de laatste 10 gekozen nummers selecteren

herhalen van het opgeslagen nummer

Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is

intern toestel in gesprek



functiecode "Automatisch terugbellen activeren"

Nummerlijsten

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

Deze lijst bestaat uit de 10 toetsen (0 t/m 9) van het toetsenbord.



Naam :



nr. van de lijst (0 t/m 9)

de huidige naam wordt weergegeven

intoetsen van de nieuwe naam



het huidige nummer wordt weergegeven



bevestigen

vast te leggen intern of extern nr. Kies vooraf '0' voor de buitenlijn

bevestigen

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers



verkortkieslijst

gekozen nr. van de lijst (0 t/m 9)

Doorschakelen van uw oproepen

Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer



kies nummer van bestemming

Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail



Activeren/deactiveren van de persoonlijke assistent

Dankzij de persoonlijke assistent kan de opbeller niet alleen een bericht in de voicemail-bus achterlaten, maar ook met een intern, extern, mobiel nummer of met de telefoniste worden doorverbonden.



Tijdens het gesprek

TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.



Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.



Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:



Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.



Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.



Een nummer opslaan

Tijdens het gesprek het weergegeven nummer vastleggen in de persoonlijke verkortkieslijst:



Voicemail

Instellen van uw voicemail



Zolang u uw password nog niet geprogrammeerd heeft, is de standaard code 1515.

Wijzigen van uw toestel password

Het toestel password wordt gebruikt voor de toegang tot uw voicemail en om uw toestel te vergrendelen.



Raadplegen van uw voicemail

Het signaallampje geeft aan dat er berichten zijn.



u hoort nu uw bericht(en)

1: het bericht opnieuw afluisteren 2: het bericht wissen. 3: de afzender van het bericht opbellen. 4 en 5: een bericht kiezen. 6: het bericht kopiëren.

de toetsen "1" t/m "6"

Programmeren van uw persoonlijke begroeting

U kunt de standaard begroeting wijzigen door een persoonlijk bericht



Aanpassen van uw toestel

Beltoon aanpassen




Instellen van het contrast van het display



Aanbrengen van de inlegkaarten voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.



1. Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
2. Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
3. Schuif de inlegkaart erin.
4. Breng het afdekplaatje weer aan.